ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΜΙΝΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΝΩΝ

Σειρά AM

Ενισχυτής πολλαπλών ζωνών εσωτερικού χώρου με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, για το σπίτι, συμβατός με LTE.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατάλληλος για ατομικές ή μικρές/μεσαίες εγκαταστάσεις, όπου επιθυμείτε να ενισχύσετε σήματα από διάφορες εισόδους κεραίας, επιτυγχάνοντας το καλύτερο φιλτράρισμα και την καλύτερη ενίσχυση για κάθε μία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κύκλωμα RF σε μεταλλικό περίβλημα που παρέχει θωράκιση σύμφωνα με τα πρότυπα CE.
- Το συμπαγές μέγεθός του ελαχιστοποιεί την οπτική επίπτωση και διευκολύνει την εγκατάσταση.
- Ανεξάρτητη ρύθμιση κέρδους για κάθε είσοδο VHF και UHF.
- Μοντέλα έτοιμα για LTE.



Τροφοδοσία	V	195 ÷ 265
Κατανάλωση ισχύος	W	2.2
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	0 ÷ 50

ΜΟΝΤΕΛΟ		AM 221		AM 321			AM 331		
Κωδικός		35385		35386			35387		
Αριθμός εισόδων		2		3			3		
Ζώνες	MHz	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 694	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 694	UHF 470 ÷ 694	FM 88 ÷ 108	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 694
Κέρδος	dB	30	38	30	35		30		35
Ρύθμιση κέρδους	dB	20	15	20	15	15	20	15	15
Συντελεστής θορύβου	dB	3		3	6		7	3	
Στάθμη εξόδου DIN B/60dB	dBμV	108							
Στάθμη εξόδου για 6 MUX BIII/UHF	dBμV	106							
Σύνθετη αντίσταση	Ω	75							
Διαστάσεις συσκευασίας	mm	125 × 100 × 40							
Βάρος	kg	0.23							

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, Spain
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa, Spain Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA