ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ONE+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο μοναδικός στην αγορά με στάθμη εξόδου 131 dBμV (IMD3 -36 dB).
- 32 συντονίσιμα φίλτρα VHF/UHF με μεταβλητό εύρος ζώνης από 1 έως 4 κανάλια.
- Ευρύτερο δυναμικό εύρος εισόδου (επιτρέπει τη λειτουργία με ασθενέστερα σήματα).
- Κλωνοποίηση ρυθμίσεων και ενημερώσεις λογισμικού επιτόπου μέσω κάρτας 'microSD'.
- Διαισθητικό μενού.



ΜΟΝΤΕΛΟ		ONE+				
Κωδικός		2865				
Σύστημα TV		AM-TV / DVB-T				
Είσοδοι		BI/FM	BIII / DAB	UHF 3	UHF 2	UHF 1
Καλυπτόμενη ζώνη	MHz	47 ÷ 108	174 ÷ 240	470 ÷ 862 470 ÷ 790 470 ÷ 694		
Αριθμός προγραμματιζόμενων φίλτρων Αριθμός καναλιών ανά φίλτρο		-	32 1 ÷ 4			
Εύρος ζώνης φίλτρου	MHz	-	7 / 8 / DAB	8 / 16 / 24 / 32		
Στάθμη εισόδου	dBμV	40 ÷ 90	40 ÷ 100			
AGC (Αυτόματος Έλεγχος Κέρδους)		-	Ναι			
Επιλεκτικότητα στο άκρο του καναλιού ±1 MHz	dB	-	35			
Στάθμη εξόδου	dBμV	131 (IMD3 -36 dB); 122*		131 (IMD3 -36 dB); 122*		
Διαφορά στάθμης μεταξύ καναλιών εξόδου	dB	-	2			
Ρύθμιση στάθμης εξόδου	dB	25	30			
Ρύθμιση κλίσης	dB	-		0 ÷ 6		
Συντελεστής θορύβου	dB	< 6				
Έξοδος δοκιμής	dB	-30				
Τάση εξόδου	VDC mA	-		Απενεργοποιημένη - 12 - 24 100mA @ 24V 200mA @ 12V		
Τάση δικτύου (50/60 Hz)	VAC	110 ÷ 240				
Κατανάλωση ισχύος	W	17				
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-5 ÷ +50				
Βαθμός προστασίας	IP	IP30				
Διαστάσεις	mm	300 × 250 × 40				
Βάρος	kg	2.2				

* με 1 mux OFDM

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, Spain
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga, Gipuzkoa, Spain Tel.: +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

Διανέμεται από την KOSMOSAT SA